




### 产品功能

可测量交流电压真有效值（TRMS）、直流电压、电阻、频率、电容、温度、通断测试、NCV、二极管测量等。

### 产品特点

1. 便携式 6000 计数自动量程数字多用表，结构精巧、操作容易、携带方便，是电工电子测量之理想工具。
2. 大液晶屏显示，方便用户在黑暗的场合读出测量值。
3. 具有自动关机、数据保持、照明灯等功能。

### 技术规格

电压测量	量程：DC 6V/60V/600V/1000V	±(0.8%+3)
	量程：AC 6V/60V/600V/750V	±(1.0%+3)
电阻测量	量程：600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(1.2%+3)
电容测量	量程：6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF	±(3%+5)
频率测量	量程：6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6Mhz	±(0.1%+3)
温度测量	量程：0℃~1000℃	±(5.0%+4)
电 源	DC3V，7 号碱性干电池（LR03 1.5V×2）	
显 示 屏	52mm×67mm；最大显示：5999	
NCV 功能	有	
照明灯	有	
数据保持	有	
通断测量	有	
二极管测量	有	
自动关机	开机后，约 14 分钟内无动作时，自动关机	
溢出显示	超量程溢出功能：显示“OL”	
过载保护	有	
输入阻抗	约为 10MΩ	
电池电压	当电池不足指示“  显示，提醒更换电池	
仪表质量	约 0.3kg（含附件）	
仪表尺寸	高宽厚：142mm×70mm×20mm	
工作温湿度	0℃- 40℃ 相对湿度<75%	
储存温湿度	-10℃- 60℃ 相对湿度<80%	
随机附件	仪表：1 件； 表笔：1 付； 温度探头：1 条； LR03 电池：2 节； 工具包：1 个	